



1.1. کلید های هوشمند مدل Smart Switch

این کلید ها به منظور کنترل روشنایی و نورپردازی در ولتاژ 220 ولت استفاده می شود و به دلیل استفاده از تکنولوژی feedback در بازار به جرات میتوان گفت بی رقیب است. قابلیت تحمل رله های این ماژول به ترتیب 1500 وات برای کلید تکپل و 1000 وات برای هر ترمینال از کلید دوپل و 800 وات برای هر ترمینال از کلید سه پل میباشد. این کلید ها همچنین دارای ترموستات داخلی می باشند که از طریق نرم افزار دمای محیط قابل رویت است و میتوان از آن جهت کنترل اتوماتیک و هوشمند دمای منزل استفاده نمود.

*** تحت هیچ شرایط زمانی که کلید به برق متصل است اقدام به اتصال سرخط های روشنایی ننمائید یا برد های الکترونیکی کلید را از هم جدا نکنید.**

***** نکات نصب کلیدهای لمسی:**

- حتما سعی کنید جهت سهولت در نصب این کلید ها از قبل قوطی کلید های مخصوص کلید را در دیوار نصب کنید چرا که تنها نکته مهم در نصب تجهیزات هوشمند همین کلیدهای هوشمند هستند.

- حتما قبل از اتصال مصرف کننده به کلید سر خط ها را تست نمائید و از سالم بودن سرخط های روشنایی اطمینان حاصل نمایید.

- هر پل از کلید های سه پل توانایی تحمل 800 وات توان را داراست بنابراین نباید تحت هیچ شرایطی مصرف کننده ای بیش از این مقدار توان را به کلید هوشمند متصل نمود.